

**JORDFEILAUTOMAT**

Jordfeilautomat er en kombinert automatsikring og jordfeilbryter. Automatsikringen beskytter mot overbelastning og kortslutning. Jordfeilbryteren beskytter mot jordfeil over 30mA på den relevante kursen.

**JORDFEILBRYTER**

Jordfeilbryteren beskytter mot jordfeil over 30mA på den relevante kursen.

**Når jordfeilbryter løser ut – se pkt 1 – 6****Når jordfeilautomaten løser ut – se pkt 4 - 6**

1. Koble ut alle kurser unntatt hovedsikring.
2. Koble inn jordfeilbryter
3. Koble inn en og en kurs til jordfeilbryter kobler ut. Sist innkoblet kurs har jordfeil.
4. Alle apparater på kurs med jordfeil slås av (varmeovner, VVB, belysning, utelys, varmekabler osv ), deretter slås sikringen på igjen.
5. Slå på et og et apparat inntil feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaket feilen. La dette apparatet være slått av, og slå på kursen igjen.
6. For utbedring av feil: Kontakt din elektriker så raskt som mulig.

**OPPBEVARING AV DOKUMENTASJON:**

**EIER PLIKTER Å OPPBEVARE SAMSVARERKLÆRING OG BRUKERDOKUMENTASJON I HELE ANLEGGETS LEVETID.**

Jordfeilautomater / jordfeilbrytere skal funksjonstestes jevnlig, minimum 2 ganger pr år, for å opprettholde levetid og funksjon. Husk at strømmen blir borte når du trykker inn testknappen.